



Schéma de câblage 7 pôles 12 volts

Prise 12 volts 7 broches

N° broches	Code	Couleur Fils	Circuit	
1	L	Jaune	Clignotant gauche	
2	54G		Feu anti-brouillard	
3	31	Blanc	Masse	
4	R	Vert	Clignotant droit	
5	58R		Feux de position D	
6	54	Rouge	Feux de stop gauche et droit	
7	58L		Feux de position G	

N° broches	Couleur Fils	Circuit	
1	Jaune	Clignotant gauche	
2		Feu anti-brouillard	
3	Blanc	Masse (pour contacts 1 à 8)	
4	Vert	Clignotant droit	
5		Feux de position D	
6		Feux de stop gauche et droit	
7		Feux de position G	
8	Orange	Feux de recul	
9	Brun / Bleu	(+) batterie	
10	Brun / Rouge	(+) Après Contact	
11	Blanc / Bleu	Libre	
12	Pas de couleur défini	Libre	
13	Blanc/Vert	Masse (pour contact 9)	

**A
t
t
e
n
t
i
o
n
!
!**

Pour tous les nouveaux Véhicules Multiplexé, un boîtier BSR (Boîtier de servitude Remorque)est livrée avec le Faisceau . Une Reprogrammation du calculateur du Véhicule peut être nécessaire.